

## NOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRE PRE NALADENIE DIGITÁLNEHO PRÍJMU V PÁSME DVB-C.

**Kódovanie: QAM 64**

**Symbolická rýchlosť: 6900 Ks/s**

**Frekvencie v MHz: 362, 370, 378, 386, 394, 402, 410, 418, 426, 434, 442, 450, 458, 466, 474,482**

**Postup naladenia programov digitálneho vysielania DVB-C v káblových rozvodoch OSBD Čadca pre jednotlivé typy TV prijímačov.**

**V nastaveniach TV je potrebné si zvoliť jazykovú stopu na slovenčinu.**

### **Samsung**

MENU -> kanál

Anténa: Kabel

Krajina: česká rep. (PIN 0000 – štyri nuly)

Automatické ladenie: (najskôr vyplniť hodnoty a potom ladiť)

1) Možnosti vyhľadávania káblovej siete

Počiatočná frekvencia: 362000 kHz

Konečná frekvencia: 482000 kHz

Prenosová rýchlosť: 6900 Ks/s

Modulácia: 64QAM

ZPĚT

2) Automatické ladenie: vybrať bodku –> Kábel -> digitálne... Ďalej Režim vyhľadávania : siete -> Hľadať -> OK ( dokončiť EXIT)

### **Philips**

Na diaľkovom ovládači „domček“

Vybrať ikonku ozubeného kolieska – Nastavenie Zvoliť – hľadať kanály

Znovu nainštalovať kanály – krajina Nemecko (Česko)

Kábel DVB-C

Nastavenie – Digitálne kanály (prekontrolovať či a je zvolené ZAPNUTÉ)

Režim prenosovej rýchlosti zvoliť – Ručne Prehľadávanie frekvencie – rýchle prehľadávanie

Potvrdiť – HOTOVO

(po návrate na krok 3) – SPUSTIŤ

Pri otázke na sieťovú frekvenciu nastaviť : 362000 kHz

Krok 1 – ladiť DVB-C – cca 3 minúty

Krok 2 – ladiť analóg – cca 3 minúty

Potvrdiť – Dokončiť

### **Sony**

[MENU] na diaľkovom ovládači MENU -> Nastavenie -> Nastavenie –> Digitálne nastavenie ->

Digitálne ladenie -> Automatické digitálne ladenie -> START – káblové

Rýchle ladenie – ID auto – vyhľadať podľa kanálov (rýchle ladenie) Frekvencia: 362MHz modulácia: 64 (QAM)

symbol rate: 6900 (6.9 Msym/s) Všetky služby -> START

### **Panasonic**

• Podmienkou, aby fungoval alebo sa aktivoval DVB-C tuner, musí sa v menu TV vybrať namiesto Českej republiky

• Uvedenie to výrobného nastavenia:

• MENU (na DO) – Nastavenie -> Nastavenie systému -> expedičné nastavenie

• Potvrdiť 3x OK – potom Off/On (tlačítkom na TV)

• Vybrať jazyk čeština

• Vybrať krajinu ČESKO

• Režim vyhľadávania – všetky kanály

• POZOR – počkať na prvú skupinu programov a prerušiť vyhľadávanie EXIT

• Prejde na ladenie DVB-T a analogu – ihneď ukončiť – EXIT na DO • Vybrať – DOMÁCNOSTĚ

• MENU (na DO) -> Nastavenie -> Menu ladenia DVB-C –> automatické ladenie

• Režim vyhľadávania – všetky kanály

• Režim zobrazení – rýchly

• Frekvence – 362000 kHz

• Prenosová rýchlosť – 6900

• Modulácia: 64 QAM

• ID siete – auto

• START

## LG

- [MENU] na diaľkovom ovládači -> Možnosti:
- Jazyk -> česky
- Krajina: vybrať (dve čiarky) – (u niektorých modelov je DVB-C tuner funkčný až pri výbere Fínska, Švédska alebo Írska)
- Káblová TV – Užívateľ
- Nastavenie -> Automatické ladenie:
- Vlastné ladenie: Zap.
- Frekvencia: 362000
- Symbolová rýchlosť: 6900
- Modulácia: 64 QAM
- ID siete: automaticky (nebo 0)
- Počiatočná frekvencia: 362000 kHz
- Koncová frekvencia: 462 000
- Zrušiť „fajfku“: Automatické číslovanie (inak nepôjdu zoradiť programy)
- OK -> Štart
- Zavrieť (po naladení DVB-C preskočí TV na ladenie analógové – dá sa zrušiť)
- RYCHLÉ – > OK

## Grundig

- [MENU] na diaľkovom ovládači -> Zdroj TV signálu-> KABEL:
- Krajina: česká republika
- Auto vyhľadávanie kanálov
- Spôsob pripojenia: KABEL
- Vyhľadávanie: DTV (poprípade DTV & ATV)
- Spôsob vyhľadávania: rýchle
- Frekvencia: 362 MHz , (uložiť)
- ID siete auto
- Vyhľadať -> OK

## Sharp

- [MENU] na diaľkovom ovládači -> TV -> Režim tuneru káblovej TV:
- Krajina: česká republika
- Kanály: OK
- Vyhľadať kanály: OK
- ATV a DTV: OK
- Režim vyhľadávania: Prechod
- Frekvencia (kHz): 362000 kHz
- Modulácia 64QAM
- Rychl samb (Ksym/s) 6900
- ID siete 0
- Vyhľadať -> OK • Nasleduje vyhľadávanie DTV programov a pokračuje vo vyhľadávaní ATV staníc.

## Toshiba

- Voľbu vstupu prepnúť na TV (aby sa dalo dostať do menu ladenia)
- [MENU] na diaľkovom ovládači MENU ->
- Krajina – iné (alebo Nemecko)
- Jazyk OSD – Čeština
- Režim tuneru – Kabel
- Teraz zvoliť – Kanály – OK
- Automatické vyhľadávanie – OK
- Režim vyhľadávania – Plný
- Vyhľadať – OK (ponechať ladiť – trvá cca 30 min), niektoré modely majú problém s programami s rovnakými SID programu – rieši nový Firmware.

**V prípade, že sa Vám nepodarí znova naladiť Váš prijímač na nový digitálny signál, zavolajte nášho technika tel.:0915 073 334 , ktorý Vám televízny prijímač, alebo set-bobox bezplatne preladí . Táto bezplatná ponuka preladenia platí 14 dní t.j do 03. 07. 2018.**